

DESCRIPCIÓN

Sensor IR doble recomendado para usar en armarios y cajones. Funciona a 12V-24V. Rango de trabajo (ON-OFF)

Medidas SENSOR	2X (9 X 8 X 17)
----------------	-----------------

Medida de Empotramiento	- mm
Instalacion	SUPERFICIE
Peso	0,02 Kg

CARACTERISTICAS

Tension Alimentación	12/24_ VDC
POTENCIA 12V	48 W
POTENCIA 24V	96 W
Amperios	4 A
Cableado	input/output/sensor 1 mt.
ON/OFF	De 0,5 a 10 cm
IP	20
Garantia	3 años
Clase	III
Funcionamiento	Opción Puerta/Mano

NOTA

Sensor doble recomendado para usar en armarios y cajones. Funciona a 12V-24V. Rango de trabajo (ON-OFF) 0,5/10 cm. Este producto solo se recomienda para uso en interiores y solo se puede usar 1 sensor en la misma instalación. El cable de detección no debe cortarse. va que esto podría causar una falla.

DIMENSIONES
